



Minelab GPX 5000 Kolay Kullanım Klavuzu

Dijital Ekran Ayarları	
<u>Backlight</u>	0-1
<u>Volume Limit</u>	15
<u>GB Type</u>	Gen
<u>Special</u>	Extra
<u>Main Tune</u>	---
<u>Motion</u>	Very Slow
<u>Rx Gain</u>	18-20 (Önemli Yerlerde Parazit Yapana Kadar Artır)
<u>Audio Type</u>	Deep
<u>Audio Tone</u>	38 - 50
<u>Stabilizer</u>	10 (Küçük Hedeflerde ; Yüksek , Derin-Büyük Hedeflerde ; Küçük Değer)
<u>Signal</u>	18
<u>Target Volume</u>	12 -17
<u>Response</u>	Inverted
<u>Tracking</u>	Slow
<u>Iron Reject</u>	7 (Kurşun Madeni Aranıyorsa 4 Kadar Düşür)
<u>Analog Ekran Ayarları</u>	
<u>Search Mode</u>	Deep
<u>Soil</u>	N
<u>Ground</u>	Fixed (İlk Ayar Yaparken Tracking'e Al Sonra Fixed'e Al)
<u>Coil</u>	DD Veya Mono (Başlığa Göre Değiştir.)
<u>Treshold</u>	Arı Vızıltısı Kadar Az Bir Ses
<u>Auto Tune</u>	Bas Birak

